



G.T. POWER A3 BALANCE LADEGERÄT

BEDIENUNGSANLEITUNG

A3 LADEGERÄT KURZANLEITUNG

Der A3 Balance Charger ist ein kleines Ladegerät welches speziell für 2S / 3S LiPo Akkus hergestellt wird. Es ist klein und einfach zu bedienen.

Technische Daten:

1. Eingang: AC 100-120V, 50/60Hz, 0,3A
2. Ausgang: DC 8,4V oder 12,6V / 0,9A
3. Unterstützte Akkus: LiPo 2S / 3S
4. Ausgangsbuchse: XH 2,54 – 3P für 2S LiPo, XH 2,54 – 4P für 3S LiPo.

Ladekontrollleuchten:

-  LED leuchten konstant grün: Standby Modus
-  LED leuchten konstant rot: Lademodus
-  LED leuchten konstant grün: Ladevorgang beendet

BEDIENUNG

1. Schalten Sie das Ladegerät ein, indem Sie den Netzstecker in eine Steckdose stecken. Das Ladegerät schaltet in den Standby Modus. Alle LEDs leuchten grün.
2. Schließen Sie einen 2S oder 3S LiPo Akku mit dem XH-Balance Stecker an der 2S bzw. 3S Ladebuchse an. Bei 2S LiPos leuchten jetzt die LEDs der Zelle 1 (CELL1) und Zelle 2 (CELL2) rot. Beim Laden eines 3S LiPos leuchten alle LEDs rot.
3. Sobald die Farbe der LEDs von rot auf grün wechseln, ist der Ladevorgang beendet. Ziehen Sie den Balance Ladestecker aus der Buchse und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
4. Während des Ladevorgangs werden Akku und Ladegerät warm.

ACHTUNG!

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Ladegerät benutzen.
2. Es ist verboten andere Akkus als LiPo Akkus zu laden. Die falsche Benutzung des Ladegeräts kann zur Explosion des Akkus führen.
3. Laden Sie Akkus niemals unbeaufsichtigt. Laden Sie Akkus nicht im Regen oder feuchten Plätzen.
4. Laden Sie IMMER auf einer feuerfesten Unterlage oder noch besser in einem LiPo-Bag.
5. Wenn Sie feststellen, dass sich das Ladegerät oder der Akku während des Ladens seltsam verhält, trennen Sie den Akku sofort vom Ladegerät und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.